

# Nomadix EG3000Lの機能と仕様

前面



背面



## <仕様>

インターフェイス	10/100/1000 Base-T(RJ-45) × 4ポート (WAN、LAN) USB 3.0コンソールポート × 2ポート PMS用ポート (RJ45) × 1ポート
処理能力	同時接続デバイス数：400、500デバイス スループット：500Mbps (HTTP)
動作環境	動作時：温度0℃～40℃、湿度5%～90% 保管時：温度-20℃～70℃、湿度10%～95%
寸法 (W×D×H)	185mm ×137mm ×44mm
消費電力	36W
重量	1kg
規格	RoHS、CE/FCC Class A、UL、CCC

## ■ その他製品ラインアップ

<大規模の拠点向け>

EG6000 : 1000~6000devices



## ■ お問い合わせ先

**rikei 株式会社 経**  
 ビジネスイノベーション部  
 プロダクトセールスグループ  
 〒160-0032  
 東京都新宿区西新宿3丁目2番11号  
 新宿三井ビルディング二号館  
 TEL: 03-3345-2478  
 FAX: 03-3345-2166  
 Email: nomadix@rikei.co.jp

# Nomadix EG3000Lの機能と仕様

## <機能>

プラグアンドプレイ	DAT（動的アドレス変換） ダイナミックトランスペアレントプロキシ
サービスプロヴィジョンング	ホームページリダイレクション HTTP & HTTPSリダイレクション ポータルページリダイレクション セッションターミネーション リダイレクション ICC（Information and Control Console） ポップアップ ログアウトボタン External / Internal ポータルウェブサーバーモード XMLインターフェイス ログインページ フェイルオーバー SMTPリダイレクション
ネットワーク管理	マルチレベル管理 アクセスコントロール WMI（ウェブブラウザによる管理） CLI（コマンドラインによる管理） VPNクライアントの統合 Bridge Mode SNMP対応 System/AAAログ RADIUS TR-069 NTP
トラフィックシェーピング	Class-Based Queueing Weighed Fair Queueing 未使用帯域の割振り 帯域制御（グループ、デバイス単位）※オプション QoS Tagging (802.1p & Diff Serv)
信頼性	Multi WAN link Load Balancing & Failover Multi-Unit Clustering 設定のバックアップと復元 Watchdog 高可用な冗長構成 ※オプション
IP関連	IEEE 802.3/3ul/3ab DHCPサーバ機能、DHCPリレー機能 複数のサブネットの作成 IP Upsell PPPoEクライアント機能

## Nomadix EG3000Lの機能と仕様

### <機能>

課金機能	RADIUS Client RADIUS Proxy Port Based Policies VLAN / Port Mapping 内部データベース Property Management System (PMS) Credit Card Interface (Paypal) Bill Mirroring
アクセス制御と認証	Authorization, Authentication & Accounting (AAA) ウォールガーデン機能 グループアカウント機能 Tri-Mode Authentication SSLを介したUniversal Access Method (UAM) IEEE 802.1x Smart Client Support (Boingo, iPass) MAC Authentication Remember-Me Login Access Codes
セキュリティ	iNAT Ipsec、PPTP対応 セッション数制御(SRL) URLフィルタリング MACアドレスフィルタリング ICMP制御 Proxy ARP (デバイス間通信用) 合法的傍受、監視、伐採および法的要件の遵守 User Agentフィルタリング
VLANサポート	IEEE 802.1Q IEEE 802.1ad

\* 本製品はソフトウェアライセンスにより管理されます。製品購入時には、1年間のソフトウェアライセンスが付与されます。購入後1年間経過後に継続使用される場合は、ソフトウェアライセンス込みの基本保守契約が必要となります。

\* DATを使用した場合でも、インターフェイスが複雑な設定になっている場合などは、設定変更が必要になる場合があります。